



Dockingstation IQZ-HH27-CHARGER1

Dockingstation für IQT1-HH27 und IPT-HH27



Funktion

Mit der Dockingstation IQZ-HH27-CHARGER1 können Sie die Handhelds IQT1-HH27 und IPT-HH27 mittels USB und Ethernet mit einem PC verbinden. Darüber hinaus können Sie über die Dockingstation das Handheld mit eingesetztem Akku laden.

Technische Daten

Anzeigen/Bedienelemente

LED rot/grün	Power: grün/aus Charge: grün/rot Connect: grün/aus
--------------	--

Eingang

Eingangsspannung	100 V AC ... 240 V AC 47 ... 63 Hz
Eingangsstrom	max. 1 A

Ausgang

Ausgangsstrom	2.6 A
Ausgangsspannung	15 V DC

Zulassungen und Zertifikate

CE-Konformität	CE
----------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Anschluss	USB (Typ A und B) und LAN (RJ45)
Masse	785 g
Abmessungen	122 mm x 125 mm x 127 mm
Hinweis	Keine Lademöglichkeit für einen Ersatzakku vorhanden Netzteil (EU, US) und USB-Kabel in Lieferumfang enthalten

Passende Systemkomponenten

	IPT-HH27	Handheld (125 kHz)
	IQT1-HH27	Handheld (13,56 MHz)

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-27 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 293813_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**