



Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerät VAZ-PK/G20-1M-V1-G

Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerät

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Aderquerschnitt	Kupfer verzinkt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295 Querschnitt 1,5 mm ²	
Gehäuselänge		200 mm
Schutzart		IP20
Anschluss	AS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik Steckverbindung: M12 x 1 (V1)	
Kabel		
Farbe		Grau
Länge	L	1 m
Masse		38 g

Anschluss



Anschluss

Verbinden Sie das Kabel über den M12-Stecker mit dem AS-Interface Handheld.
Öffnen Sie die Abdeckung des G20-Moduls. Legen Sie den Flachkabel-Adapter auf die Kabelführung mit Durchdringungstechnik. Wenn der Flachkabel-Adapter richtig sitzt, lässt sich die Flachkabelführung mit dem Schnapphaken verriegeln.
Nehmen Sie die Adressierung oder Parametrierung über das Handheld vor.

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS