



Ladestation für IDM-Z1-* (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)

IDM-Z1-x61-C-N0-BT-N0

- Ladestation für IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth-Handlesegeräte
- Nur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen

Ladestation für IDM-Z1-* ohne Bluetooth®-Funktionalität (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)



Funktion

Die Basis-/Ladestation IDM-Z1-x61-C-N0-BT-N0 wird mit Handlesegeräten IDM-Z1-x61-M-* verwendet. Mehrere Anschlusskabel sind als Zubehör für die Verbindung mit VisuNet HMI-Komponenten von Pepperl+Fuchs verfügbar. Weitere Modelle mit Bluetooth®-Schnittstelle sind für nicht explosionsgefährdete Bereiche oder Zone 1/21 explosionsgefährdete Bereiche verfügbar.

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	5 V DC
Stromaufnahme		max. 650 mA

Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit		
Richtlinie 2014/30/EU		EN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHS		
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)		EN 50581:2012

Konformität

Elektromagnetische Verträglichkeit		EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
------------------------------------	--	---------------------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur		-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart		IP40
Abmessungen		140 mm x 105 mm x 80 mm (L x B x H)

Allgemeine Informationen

Ergänzende Informationen		Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .
--------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zubehör

	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S30-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	HOLDER-BRACKET-XX00-IDMx61-B-N	Edelstahlhalterung zur Montage der IDMx61-B-J1-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse

Veröffentlichungsdatum: 2022-01-20 Ausgabedatum: 2022-01-20 Dateiname: t193109_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Zubehör

	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-C60-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S60-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0	Edelstahlhalterung zur Montage der IDMx61-B-J1-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse
	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-C30-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-S-C38-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-S-S18-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-U-C38-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-U-S18-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	PSU-IDMx61-BC-N0-N0	Stromversorgung für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz
	CBL-IDMx61-B-Jx-S-S07-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-Jx-U-S07-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte