




Signalsäule Anschlusselement VAZ-CLAMP-40MM

- Modulare Bauweise
- Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
- Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
- 40-mm-Baureihe

Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
UL File Number		E223176
Farbe		grau
Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	24 V AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP66
Anschluss		Bajonettsystem
Material		PC
Masse		25 g
Anschlussmöglichkeiten		Federklemme, max. 1,5 mm ²
Hinweis		passend für die gerade Montagehalterung

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 324821_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS







Anschluss



Terminal	
①	COM
②	+24 V
③	+24 V
④	+24 V
⑤	+24 V



Passende Systemkomponenten

	VAZ-LED-40MM-CLD-RD	Signalsäule LED-Dauerlichtelement, rot
	VAZ-LED-40MM-CLD-GN	Signalsäule LED-Dauerlichtelement, grün
	VAZ-LED-40MM-CLD-YE	Signalsäule LED-Dauerlichtelement, gelb
	VAZ-LED-40MM-CLD-WH	Signalsäule LED-Dauerlichtelement, weiß
	VAZ-LED-40MM-CLD-BU	Signalsäule LED-Dauerlichtelement, blau
	VAZ-HORN-40MM-85DBA-2T-ONE	Signalsäule Sirenelement 2 Töne

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 324821_ger.pdf