



**Technische Daten**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Mantel                   | Silikon                           |
| Kern                     | Glasfaser                         |
| Endstück                 | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
| Adapter                  | PBT                               |
| Auszugskraft             | 70 N                              |
| <b>Lichtleitergeräte</b> |                                   |
| Geräteserien             | VL18LL<br>VariKont M              |

Veröffentlichungsdatum: 2021-07-07 Ausgabedatum: 2021-07-07 Dateiname: 045056\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**

## Anwendung

**Achtung:**

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

