

 $\epsilon$ 


# Codifica d'ordine

### NTK15 T 50.000/0579

### Caratteristiche

- La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro
- 15 mm non allineato

## **Allacciamento**




### **Accessori**

#### BF 30

Flangia di fissaggio, 30 mm

### **Dimensioni**



## Dati tecnici

Dati generali		
Funzione di un elemento di commutazione		AC/DC
Distanza di comando misura	s <sub>n</sub>	3 15 mm
Montaggio incorporato		non incorporab.

Polarità d'uscita contatto di scambio privo di potenziale Dati specifici

Tensione di esercizio UB 24 ... 240 V AC/DC Isteresi H 2 ... 15 tipico 5 % tolleranza no Corrente di esercizio IL 5 ... 50 mA Corrente di esercizio minima Im 5 mA

Indicatori / Elementi di comando

Potenziometro Potenziometro 1: ritardo di risposta 1 s .... 600 s
Potenziometro 2: ritardo di caduta 1 s .... 600 s
Potenziometro 3: distanza di commutazione 3 ... 15 mm

Stato elettrico LED
Condizioni ambientali

Dati meccanici

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme

Norme EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

www.pepperl-fuchs.com