




Magnetischer Betätiger

52FY31

- Magnetischer Betätiger



Abmessungen



Technische Daten

Kenndaten

Schaltzustandsanzeige Schließer

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität

Normen EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Gehäusematerial PSU

Stirnfläche

Schutzart

Hinweis Ausgelegt für die Verwendung mit Magnetsensoren 50FY-41-6, 50FY41-12, 50FY41-50

Veröffentlichungsdatum: 2020-04-09 Ausgabedatum: 2020-09-03 Dateiname: 450074_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS