



Zubehör TTA

Radar Cable Adapter



Adapter zur Verbindung von der Gerätebuchse und vorhandenen Kabeln

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Anschluss Schraubklemmen für max. 0,5 mm²
JST-Stecker: PHR-4

Kabel


Länge L 35 mm

Masse ca. 3 g

Passende Serien

Serie RMS , RaDec , ECHO

Anschluss



Veröffentlichungsdatum: 2022-07-19 Ausgabedatum: 2022-07-19 Dateiname: 70135978_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS